



信号连接和基本配置

1. 连接信号源至HM0404的输入端口
2. 连接HM0404的输出端口至后端设备
3. 打开电源
4. 配置输入类型：主菜单>输入
5. (可选)对于VGA输入，可能需要执行VGA自动定位：主菜单>VGA
6. 选择输出分辨率：主菜单>输出
7. 选择输出(OUTPUT WINDOWS)，再选择输入(INPUTS)

设置EDID分辨率

1. 主菜单>EDID
2. 选择类型DVI EDID或VGA EDID，按ENTER
3. 选择输入通道，按ENTER
4. 选择分辨率，按ENTER

锁或解锁前面板

1. 锁前面板：主菜单>高级>按键锁
2. 解锁前面板：按ENTER键3秒

设置预设模式

1. 默认状态下，按PRESET键，会在调取、保存、擦除之间循环
2. 用旋钮选择相应的数字
3. 按ENTER键执行

规格

视频输入

端口	数量	接口形态	规格
DVI	4	DVI-I	DVI1.0, HDMI1.3向下兼容 VESA标准, PC to 1920x1200, HD to 1080p
VGA	4	DB15	R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V VESA标准, PC to 1920x1200
VIDEO	4	BNC	PAL/NTSC/SECAM 1Vpp±3DB(0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm 480i,576i
3G-SDI (选配)	4	BNC	SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI 1080p 60/50/30/25/24/25(PsF)/24(PsF) 720p 60/50/25/24 1080i 1035i 625/525 line

视频输出

输出数量	DVIX4,DVI/VGAX4			
接口形态	DVI-I			
信号标准	VGA标准 : R、G、B、Hsync、Vsync:0 to1Vpp±3DB (0.7V Video+0.3V Sync) 75 ohm black level : 300mV Sync-tip : 0V DVI标准 : DVI1.0			
支持分辨率	800×600@60Hz 1600×1200@60Hz 1366×768@60Hz	1024×768@60Hz 1920×1080@50Hz 1440×900@60Hz	1280×720@50Hz 1920×1080@60Hz 1600×1200RB@60Hz	1280×1024@60Hz 1920×1200@60Hz

整机参数

重量	6.5kg			
尺寸	8.8cm(高)x44cm(宽)x30cm(深)			
输入电源	100VAC-240VAC 50/60Hz			
最大功率	50W			
工作温度	0°C~45°C			
储藏湿度	10%~90%			

规格参数如有修改, 恕不另行通知!

产品型号

型号	备注
HM0404	4进4出, 标配
HM0404S01	4进4出, 带1路SDI输入
HM0404S02	4进4出, 带2路SDI输入
HM0404S03	4进4出, 带3路SDI输入
HM0404S04	4进4出, 带4路SDI输入

联系我们

深圳市杰思创视讯科技有限公司

联系方式

电话: 0755-8618 0829
 传真: 0755-8653 8364
 邮箱: support@jstron.com
 邮箱: sales@jstron.com
 网址: www.jstron.com
 地址: 深圳市南山区马家龙海大创意园西座3楼305

办事处

华南区: 189 2281 2679 欧阳先生
 华北办事处: 180 3818 6147 刘先生
 济南+东北办事处: 180 3818 6145 曾先生
 华东办事: 138 2915 3599 杨先生
 西南+西北办事处: 180 1150 9755 童先生

技术支持

电话: 180 9895 3045 李工
 电话: 180 3818 7147 刘工
 邮箱: support@jstron.com